6FX. 002- ….. - _ _ _0 и 6FC9 … - …..- _ _ _0

Кабель, готовый	**6FC9 340 - …Y00 - _ _ _0**	
Кабель, готовый	**6FC9 344 - …Y00 - _ _ _0**	
Кабель, готовый	**6FX_ 002 - ….. - _ _ _0**	
MOTION CONNECT 500	**5**	
MOTION CONNECT 700	**7**	
MOTION CONNECT 800	**8**	
Код длины:		
0 м		**1**
100 м		**2**
200 м		**3**
0 м		**A**
10 м		**B**
20 м		**C**
30 м		**D**
40 м		**E**
50 м		**F**
60 м		**G**
70 м		**H**
80 м		**J**
90 м		**K**
0 м		**A**
1 м		**B**
2 м		**C**
3 м		**D**
4 м		**E**
5 м		**F**
6 м		**G**
7 м		**H**
8 м		**J**
9 м		**K**
Пример:	1 м: …	-1AB0
	8 м:	-1AJ0
	17 м:	-1BH0
	59 м:	-1FK0
	111 м:	-2BB0
	262 м:	-3GC0

Радиусы изгиба Сигнальный кабель MOTION-CONNECT

Минимальный допустимый радиус изгиба, метрический

Кабель, проложенный неподвижно	мм		мм	Кабель подвижный	мм		мм
6FX5008		6FX8008		6FX5008-		6FX8008-	
		-1BD11	50			-1BD11	85
-1BD21	55	-1BD21	55	-1BD21	170	-1BD21	95
		-1BD31	60			-1BD31	95
-1BD41	55	-1BD41	55	-1BD41	170	-1BD41	90
-1BD51	60	-1BD51	60	-1BD51	180	-1BD51	100
		-1BD61	40			-1BD61	70
		-1BD71	35			-1BD71	55
		-1BD81	45			-1BD81	75

Определение длины готовых кабелей

При определении длины кабеля для описанных в этом каталоге систем следует строго придерживаться выведенных в схемах соединения максимальных, технически допустимых длин кабелей, иначе могут возникнуть неисправности.

HF (высокочастотный)-зажим

Чтобы обеспечить функцию «Заземление», опционально имеется заземляющий зажим в связке с фланцами для дальнейшего ответвления.

Заказные данные	Заказной номер
HF-зажим для:	
• всех сигнальных штекеров	**6FX2 003-7FX00**
• силовых штекеров, размер 1	**6FX2 003-7FX00**
• силовых штекеров, размер 1,5	**6FX2 003-7GX00**
• силовых штекеров, размер 3	Не требуется